

GTR-5821RB e GTR-5821AI
Procedimento de atualização remota do firmware
1307GTR-5821RB-WBR-EN-V2.0-B110713.bin

- 1) Na PCBA GTR-5821RB, certifique-se que o conector IPEX esteja conectada em uma antena. No modelo GTR-5821AI já vem previamente conectado.
- 2) Localizar o endereço IP da Antena GTR-5821AI configurado pelo provedor em sua rede
- 3) Acessar o endereço IP da Antena GTR-5821AI configurado pelo provedor em sua rede
- 4) Digitar “admin” no campo login
- 5) Digitar “admin” no campo senha
- 6) Clicar em “System” localizado no menu à esquerda.
- 7) Localizar no final da página a seção “Device Maintenance”
- 8) Clicar em “Update”
- 9) Ver a janela que irá se abrir e clicar em “Browse”
- 10) Apontar o firmware 1307GTR-5821RB-WBR-EN-V2.0-B110713.bin
- 11) Clicar em “Upload”
- 12) Clicar em “Update” para iniciar a atualização
- 13) Aguardar alguns instantes até terminar a atualização
- 14) Digitar “admin” no campo login
- 15) Digitar “admin” no campo senha
- 16) Verificar se na janela de Status, a versão do firmware recém atualizado na Antena é idêntico conforme na imagem abaixo indicada com círculo vermelho:

Status	
Device Name: GTR-5821RB	WLAN MAC: 78:44:76:07:2E:AA
Wireless Mode: Access Point	LAN MAC: 78:44:76:07:2E:AB
Link SSID: GTR-5821AI	LAN: Plugged
Security: none	AP MAC: 78:44:76:07:2E:AA
SW Version: GTR-5821RB-WBR-EN-V2.0-B110713	
Uptime: 02:14:18	
Channel/Frequency: 36 / 5180 MHz	
Channel Width: 20 MHz	
TX/RX Chains: 1x1	

- 17) Clicar em “Advanced” localizado no menu à esquerda.
- 18) Ajustar o valor de “Distance” em 2.5 para distância de até 4Km ou Ajustar em 4.4 para distância de até 7Km, se necessário. O Firmware por padrão vem com esse valor.
- 19) Ajustar o valor de “ACK Timeout” em 54 para distância de até 4Km ou Ajustar em 74 para distância de até 7Km, se necessário. O Firmware por padrão vem com esse valor.
- 20) Clicar em “Change”, localizado no final da página
- 21) Clicar em “Apply”, localizado em uma tarja azul no topo da página logo após a atualização.

Após os procedimentos acima, o equipamento estará atualizado e pronto para uso.